



Instructions pour la mise à jour du progiciel pour le LEICA M8 & M8.2

1. Formater une carte mémoire SD dans votre LEICA M8.2.
2. Mettre hors tension le boîtier, retirer la carte SD et l'insérer dans le lecteur de carte (intégré ou connecté) de votre ordinateur.
3. Télécharger le dossier du firmware sur le site en utilisant le lien de téléchargement et décompresser le dossier.
4. Sauvegarder le fichier décompressé "m8-2_014" en haut de l'arborescence de la carte SD
5. Retirer correctement la carte SD de votre ordinateur et l'insérer dans votre boîtier, refermer la semelle.
6. Mettre l'appareil sous tension et attendre 3 secondes pour passer à l'étape suivante.
7. Confirmer le message qui apparaît à l'écran pour accepter la mise à niveau de la version 2.014.

Le processus de mise à niveau dure environ 180s. Vous serez alors invité à remettre l'appareil sous tension.

8. Mettre l'appareil hors tension.

Note: si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement apparaît sur l'écran.

Please note:

- a. After updating to the new 2.014 firmware the LEICA M8 with quiet 1/4000s shutter and LEICA M8.2 can not be „downdated“ to the previous firmware.
- b. User profiles will be deleted during the update process and will need to be recreated after the firmware update process.